

換碼鑰匙投币鎖

キーチェンジコインロック

タキゲン最大の可変数120通り
TAKIGEN最多120種变化。



C-299-E5
黄銅制

特 点

- キー紛失時、エリア担当変更時など、必要に応じて新しいキーコードに随時変更できます。
- キーコードの変更は、使用キーに対応したチェンジキーを使い、新しいチェンジキーで施錠操作するだけで簡単にコード変更できます。
- チェンジ設定した鍵のみ使用できます。120種の設定が自由、エンドレスに使用できます。
- 複雑なピン配列により豊富な鍵違い数を実現
- 焼入れ部品を使用。ドリルなどの強制破壊から守ります。
- キーはお客様の指示により製作致します。運用方法をご相談いただければ最適な構成をご提案致します。
- 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
- 钥匙丢失时或者区域负责人变动时，可以根据需要随时变更为新钥匙编码。
- 更改钥匙码时，使用与使用的钥匙对应的转换匙，以新的转换匙进行上锁操作，就可以更改钥匙码，简单方便。
- 可仅使用设置了转换的钥匙。120种设置自由使用，无止境。
- 复杂的锁销排列实现丰富的盘簧与销簧的组合数。
- 采用淬火零件。避免被钻机强行破坏。
- 钥匙根据客户的要求制作。向我们垂询使用方法，我们会提供最佳的结构方案。
- 钥匙只有在上锁后才能拔出，因此可防止忘记上锁。

- 仕 様** ●材 質：本体／外筒＝快削黄銅棒(C3602BD)
内筒＝ステンレス鋼(SUS焼入れ)
キー／黄銅板(C3713P)
- 用 途** ●表面仕上：本体・キー／クロムめっき(MBCr)
- 納 期** ●自動販売機・アミューズメント機器
- 備 考** ●特注品・・・納期お問合せください
●コード変更を確実にを行うため、チェンジ操作はゆっくり行ってください。
●M19・M7ナット、止め金は付属しません。
●ナットに関しては、お問合せください。
●特注で最大250種まで可変する事ができます。

- 規 格** ●材 質：本体／外筒＝易切黄銅棒(C3602BD)
内筒＝不锈钢(SUS淬火)
钥匙／黄銅板(C3713P)
- 用 途** ●表面処理：本体、钥匙／鍍膜(MBCr)
- 交 貨 期** ●自動售货机、娱乐设备
- 備 注** ●定制品・・・敬請垂詢
●为了保证编码变更成功，请尽量缓慢操作。
●不附带M19、M7螺母和舌片。
●关于螺母，敬請垂詢。
●特别订制最多可做到250种变化。



扣件

C-299-E5

彈簧鎖

門吸門碰

碰鎖

控制中心

太陽能
相關五金件

格柵鎖

工業用
鎖芯

電磁波
対策

密封條

窗框、
卡片夾


橡膠支腳、
墊圈

相關配件
(C)

充電器用
五金件



冷库
五金件

捆扎裝置




オペレーションキー
操作钥匙

チェンジキー
換碼钥匙




操作用鍵(別売り)
操作用钥匙(需另购)




オペレーションキー
操作钥匙

チェンジキー
換碼钥匙



C-388-OP-1
空転リング
空转环




パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
C-299-E5			本体 本体	60	24757
C-299-E5-RK			子鍵 子钥匙	8	24758
C-299-E5-CK			チェンジキー 換碼钥匙	7.5	24759
C-388-OP-2	2D		空転リング 空转环	17	22675


●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。

チェンジ方法 更換方法


- ①現在ご利用中のNo.Aオペレーションキーに対応したNo.Aチェンジキーを錠前の奥まで完全に差込みます。
- ②挿入したチェンジキーを左に45°ゆっくりと回し、引抜きます。
- ③ニュートラル状態にした本体に設定したい番号のNo.Bチェンジキーをゆっくりと奥まで完全に差込みます。
- ④挿入したチェンジキーを右に45°ゆっくりと回し、元の位置まで戻し、チェンジキーを引抜きます。
- ⑤可変後設定した番号のNo.Bオペレーターキーで錠前を操作し、設定が正常に終了したか確認してください。




No.Aチェンジキー
No.A換碼钥匙




No.Aチェンジキー
No.A換碼钥匙



No.Bチェンジキー
No.B換碼钥匙



No.Bチェンジキー
No.B換碼钥匙



No.Bオペレーターキー
No.B操作用钥匙

※他の番号変換も同様に操作してください。
※変換成别的号码时也进行同样的操作。