

EV电缆锁

EVケーブルロック

充電中ケーブルの盗難、いたづらを防止
防止充电中的电缆被盗或乱动



特 点

- 充電中のケーブル盗難、いたづら防止用のロック装置です。
- ダブルトリガー機構により、ケーブルのロック忘れを防止します。(ケーブルをセット時のみ、キーでの施錠、抜き差しが可能です。)
- 未使用時は、常時本体にキーが挿入状態でセットされており、ケーブルを入れ、ロッカー感覚で施錠し、ご使用頂けます。
- ケーブルをセットしなくてもキーの抜き差しができるタイプへの組替えが可能です。
- ケーブル適用寸法：φ11～φ18
- 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
- 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
- 最大鍵違い：6,500通り（キープランに合せ鍵違い数の変更が可能です。)

PAT.PEND.



C-441





鍵違い
単配钥匙

- 防止充电中的电缆被盗或乱动的锁定装置。
- 双闸板机构，可防止忘记锁定电缆。（只在装有电缆的时候，才可以进行上锁及插拔钥匙的操作。）
- 不用时钥匙始终插在主体状态的设置，放入电缆，如使用储物柜一样上锁。
- 可组换为不放入电缆也可插拔钥匙的类型。
- 适用电缆尺寸：φ11～φ18
- 纵向或横向均可安装。
- 可组配日本自动售货机器工业会标准锁芯。
- 最大单配匙锁数量：6,500种（根据钥匙方案不同，单配匙锁数目会有所变化。)


- 仕 様 ● 材 質：本体／亜鉛合金 (ZDC)
シリンダー／快削黄銅棒 (C3604BD)
キー／黄銅板 (C3713P)
- 表面仕上：本体／シルバーメタリック焼付塗装
シリンダー／クロムめっき (MBCr)
キー／ニッケルめっき (MBNi)
- 付 属 品：キー2本・ねじキャップ2個・
トリガー穴キャップ1個

- 用 途 ● 一般家庭ガレージ・普通充電用スタンド (コンセントタイプ)
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● マスターシステム及び硬質錠前の組込みが可能です。
● 施錠信号がとれるマイクロスイッチ仕様も製作できます。
● スペーサーは別売です。

- 規 格 ● 材 質：本体 / 锌合金 (ZDC)
锁芯 / 易切黄銅棒 (C3604BD)
钥匙 / 黄銅板 (C3713P)
- 表面处理：本体 / 金属银色烤漆
锁芯 / 镀铬 (MBCr)
钥匙 / 镀镍 (MBNi)
- 附 件：钥匙2把、螺帽2个、闸板孔盖1个
- 用 途 ● 一般家庭车库、普通充电座 (插座型)
- 交 货 期 ● 常规产品・・・敬请垂询
- 备 注 ● 可组配总统锁系统及硬质锁芯产品。
● 可制作能捕捉上锁信号的微动开关规格产品。
● 垫片需另购。



φ19 (ケーブル適用寸法φ11～φ18)
φ19 (适用电缆尺寸φ11～φ18)



扣件

弹簧锁

门吸门碰

碰锁

控制中心

太阳能
相关五金件

格栅锁

工业用
锁芯

电磁波
对策

密封条

窗框、
卡片夹

橡胶支脚、
垫圈

相关配件
(C)

充电器用
五金件

冷库
五金件

捆扎装置

RECHARGER FITTINGS

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量 (g) 产品重量 (g)	コード 代 码
C-441	●	2D	470	24425

● : RoHS指令对应产品 ▲ : RoHS指令可对应产品。